

表一五九 電動機分路過電流保護裝置之最大額定或標置

電動機種類	滿載電流之百分比(%)			
	非延時性 熔線	雙元件 (延時性) 熔線	瞬時跳脫 斷路器	反時限 斷路器
單相電動機	300	175	800	250
交流多相電動機(繞線型轉子除外) 鼠籠型	300	175	800	250
同步型 ^註	300	175	800	250
繞線型轉子	150	150	800	150
直流(定電壓)	150	150	250	150

註：使用於驅動壓縮機或幫浦往復之低轉矩低轉速(通常為 450rpm 以下)之同步電動機起動時無負載，故不須超過滿載電流額定二倍之熔線額定或斷路器標置。